

NOMAD POWER 12/24 V - це надпотужне літієве джерело живлення, яке поєднує в собі три функції:

- Підсилювач для транспортних засобів **12 В** (легкові автомобілі, позашляховики, комерційний транспорт, трактори, катери) та **24 В** (автобуси, великовантажні автомобілі, будівельна техніка).
- Павербанк для живлення або зарядки всіх електронних пристроїв.
- Аварійне світло/факел ...

ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІТІЄВИЙ АКУМУЛЯТОР BOOSTER

- Оснащений **високоєфективною літієвою батареєю**, NP 12/24 V видає вражаючий струм 2300 А, залишаючись при цьому ультракомпактним за розміром.
- Його **виняткова пускова потужність** означає, що будь-який автомобіль, оснащений свинцево-кислотою батареєю (рідкою, гелевою, AGM, Start&Stop), як 12 В, так і 24 В, може бути заведений за лічені секунди, навіть якщо батарея розрядилася.

⚠ не запускайте літієві батареї LiFePO4 за допомогою цього пуско-зарядного пристрою, оскільки напруги несумісні.

БЕЗПЕЧНИЙ ПУСК

NOMAD POWER 12/24 V захищає як акумулятор, так і електронні системи вашого автомобіля:

- Антиіскрова технологія,
- Захист від короткого замикання,
- Захист від зміни полярності.
- Захист від надмірного пускового струму,
- Захист від теплового перевантаження для підсилювача.

МОБІЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ

Два порти USB-A 5 В - 2,4 А **Потужний акумулятор ємністю 8,4 А-год забезпечує зручність і впевненість для тих, кому потрібно залишатися на зв'язку в дорозі.** ідеально підходять для заряджання смартфонів, планшетів, розумних годинників та інших електронних пристроїв.



АВАРІЙНЕ СВІТЛО

Односвітлодіодний ліхтар з 3 режимами освітлення: звичайний, стробоскоп, SOS.

КОМПАКТНИЙ ФОРМАТ

Легкий (4.4 кг) і компактний, він легко поміщається в автомобілі після поломки або в майстерні.



	12 В	5 > 180 Ач
	24 В	> 240 Ач

Індикатор зарядки



Поставляється із зарядним пристроєм



Зарядний пристрій

ЗАПУСК			ВХІД / ВИХІД		POWER BANK	LED	РОЗМІРИ								
Літій		ЗАПУСК БЕНЗИНОВИЙ ТА ДИЗЕЛЬНИЙ	I			INPUT	OUTPUT	POWER BANK	LED	CM	KG	M			
Ємність на елемент	Тип		Повний заряд	1 V/C	0 V/C								Peak Battery		
8.4 Ач 218 Вт-год	LiCoO ₂	7 год	12 / 24 В	2300 А	3500 А	5000 А	2	JACK DC 05.5: 29 В - 5 А SB-C: 5V/2A 9V/2A	2	USB-A: 5 В - 2.4 А	✓	3 режими: Світло SOS Строб	29.5 x 24.5 x 17.5	4.4	0.7